

CONTROL BOX 4''

Quadro elettrico per il funzionamento di elettropompe monofase sommerse, contenente la protezione termica a riarmo manuale, il condensatore e la morsettiera per i collegamenti elettrici ed eventuale collegamento di pressostato/galleggiante. Completa di 1,5 mt. cavo con

spina SCHUKO CEE 7- VII - UNEL 47166-168 Cassetta per montaggio a parete in materiale termoplastico autoestinguente.

	MODELLO MONOFASE	CODICE	PREZZO €	POTENZA MOTORE kW	PROTEZIONE AMPER. AMP	CONDENSATORE μ F	PESO Kg
	CONTROL BOX 4'' 0,5	108003210	50	0,37	4	16	1,7
	CONTROL BOX 4'' 0,75	108003220	52	0,55	5	20	1,7
	CONTROL BOX 4'' 1	108003270	52	0,75	7	25	1,7
	CONTROL BOX 4'' 1,5	108003280	61	1,1	10	35	1,7
	CONTROL BOX 4'' 2	108003290	61	1,5	13	40	1,7
	CONTROL BOX 4'' 3	108003300	87	2,2	16	60	1,7

CONTROL BOX BOOSTER 4''

Quadro per l'aumento della coppia di spunto di elettropompe monofase con potenze da 0,37 a 3,7 kW monofase contenente il microdisgiuntore per la protezione amperometrica a riarmo manuale, il condensatore di avviamento e il condensatore di marcia, e la morsettiera per i collegamenti elettrici. Spina non inclusa.

Grado di protezione: IP 54

Temperatura ambiente d'impiego: -10°C + 40°C

Cassetta per montaggio a parete in materiale termoplastico autoestinguente.

	MODELLO	CODICE	PREZZO €	ALIMENTAZIONE 50 Hz	POTENZA MAX kW	CORRENTE MAX A	CONDENSATORE D'AVVIAMENTO μ F	CONDENS. AUMENTO COPPIA DI SPUNTO μ F	PESO Kg.
	CBB 05/16 (0,37 KW)	4616050	85	1 x 230 V	0,37	5	16	53-64	0,85
	CBB 06/20 (0,55KW)	4620060	85	1 x 230 V	0,55	6	20	53-64	0,85
	CBB 09/25 (0,75 KW)	4625090	89	1 x 230 V	0,75	9	25	100-130	1,5
	CBB 12/35 (1,1 KW)	4635120	91	1 x 230 V	1,1	12	35	100-130	1,1
	CBB 15/40 (1,5KW)	4640150	96	1 x 230 V	1,5	15	40	189-250	1,1
	CBB 20/60 (2,2 KW)	49050200	125	1 x 230 V	2,2	20	60	189-250	1,5
	CBB 32/90 (3,7 KW)	49090320	134	1 x 230 V	3,7	32	90	315-400	1,5